

# Montage- und Bedienungshinweise (deutsch)

## LED Unterwasserscheinwerfer 12V AC für Aufstellbecken

### 1. Produktinformationen

Schwimmbadunterwasserscheinwerfer für Stahlwand Aufstellbecken. Voraussetzung ist eine fest eingebaute Einlaufdüse als Lampenhalterung. Das Set besteht aus: LED RGB Unterwasserscheinwerfer, Funkfernbedienung, 6m Niederspannungskabel und Transformator 230V/12VAC.

### 2. Montageempfehlungen

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Ihr Schwimmbecken über eine mit dem Scheinwerfer übereinstimmende Einlaufdüse ausgerüstet ist. Der Unterwasserscheinwerfer ist nicht für elastische Aufstellbecken (zBsp. Flexipools) geeignet. Der mitgelieferte Transformator 230V/12VAC muss an eine bauseitig abgesicherte (30mA), spritzwassergeschützte und geerdete Steckdose in einer Entfernung von mindestens 3,5m angeschlossen werden.

- Entfernen Sie die Blende (1) durch leichtes drücken der Clipse (9)
- Entfernen Sie den Düsenkopf (2) vom Düsenkörper (5)
- Setzen Sie den Lampenkörper (3) mit der großen Öffnung auf den Düsenkörper
- Setzen Sie die Blende wieder auf (2) und drehen Sie diese so fest auf, dass jegliche Bewegung des Scheinwerfers ausgeschlossen ist (3)
- Installieren Sie erneut die Blende (1) Beginnen Sie mit dem oberen Haken und befestigen Sie dann die weiteren Clipse
- Schliessen Sie das Kabel an den mitgelieferten Transformator (7) und achten Sie auf guten Sitz der Überwurfmutter (6) (das Kabel sollte unter eventuelle Randsteine verlegt werden um das unbeabsichtigte schlingern des Kabels zu vermeiden)
- Schliessen Sie den Transformator (7) an die o.E. abgesicherte Steckdose an, der Scheinwerfer beginnt zu Leuchten (ProgrammN\*1)
- Koppeln Sie die Fernbedienung mit der Lampe (8)

### 3. Benutzung

RGB Scheinwerfer mit 16 Programmen :

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung haben Sie die Möglichkeit 11 Farben und 5 verschiedene Farbprogramme anzusteuern.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von ca. 10 Metern im Freien. Metallische Gegenstände in Scheinwerfernähe können die Reichweite beeinträchtigen (1 -2 Meter). In diesem Fall können die Farbprogramme durch schnelles Aus- und Einschalten des Transformators geändert werden. Eine Unterbrechung von max. 2 Sekunden ändert die jeweils eingestellte Farbe. Bei Unterbrechung von mind. 10 Sekunden wird die Lampe mit dem vorher eingestellten Programm oder Farbe gestartet. Bei Benutzung mehrerer Scheinwerfer, kann ein Zusatzempfänger 12V AC erworben werden.

Bei Erstbenutzung muss die Fernbedienung mit den Lampen gekoppelt werden:

#### Einstellen der Parameter der Funkfernbedienung

- Setzen Sie die mitgelieferte Batterie in die Fernbedienung ein
- Schalten Sie die Lampe Aus – Ein – Aus - Ein
- Drücken sie simultan die Knöpfe O und R (ca. 1 Sekunde)
- Die Lampe bestätigt die Kopplung durch 1- malige blinken in weiss

Durch drücken der Knöpfe C oder P wird die gewünschte Farbe bzw. Das gewünschte Programm eingestellt.

### 4. Garantie

Die Garantiezeit auf die Elektroteile des LED Unterwasserscheinwerferblocks beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum (Rechnung/Kassenzeittel). Nicht unter die Garantiebedingungen fallen unter anderem Nichtbeachtung der Montage - und Bedienungshinweise, Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Stöße oder Fallenlassen, Überspannung des Hauptstromkreises, etc. Die Garantie sieht nur die Reparatur oder Ersatz der Produktes vor. Eventuelle Ein- und Ausbaukosten gehen zu Lasten des Käufers. Folgekosten oder Entschädigungen aller Art sind ausgeschlossen. Die Anerkennung der Garantie setzt die vorherige Rücksprache mit dem Hersteller / Lieferanten voraus und obliegt einer schriftlichen Zustimmung der vorigen. Willkürlich hervorgerufene Schäden und natürliche Abnutzung unterliegen nicht der Garantie.



*Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrennsammlung zu geben. RICHTLINIE 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.*